

MOS-600CF系列

MOS-620CF/640CF/650CF

- 双通道20MHz/40MHz/50MHz
- 扫描扩展×10功能
- TV同步、X-Y方式
- 高亮度、内刻度示波管
- 日本电子编码开关，轻巧、可靠
- 密闭式衰减开关持久耐用
- ALT触发功能、可测量二路不相关信号
- 内置6位频率计，使测时、测频更简单、准确



MOS-620CF

型 号	MOS-620CF	MOS-640CF	MOS-650CF
频 宽	DC~20MHz	DC~40MHz	DC~50MHz

技术参数：

水平系统	触发
扫描时间：0.2 μ Sec~0.5Sec/DIV, 按1-2-5顺序分20档	触发信号源：CH1, CH2, LINE, EXT
精度：±3%	耦合：AC:20Hz到整个频段
微调：≤1/2.5面板指示刻度	极性：+/-
扫描扩展：10倍	灵敏度：20Hz~2MHz:1DIV
×10MAG扫描时间精度：±5% (20nSec~50nSec未校正)	TRIG-ALT:2DIV EXT:200mV
线性：±5%×10MAG: ±10% (0.2s~1 μ s)	2MHz~20MHz:2.5DIV
由×10MAG引起的位移：在CRT中心小于2DIV	TRIG-ALT:3DIV EXT:800mV
X-Y模式	20MHz~40MHz:2.5DIV;
灵敏度：同垂直轴	40MHz~50MHz:3DIV;
频宽：DC~500KHz	TV:同步脉冲>1DIV (EXT:1V)
X-Y相位差：小于或等于3° (DC~50KHz之间)	触发模式：AUTO: 自动 ;
垂直系统	NORM: 常态 ;
灵敏度：5mV~5V/DIV, 按1-2-5顺序分10档	电视场:当想要观察一场电视信号时;
精度 微调灵敏度：≤3% ; 1/2.5或小于面板指示刻度	电视行:(仅当同步信号为负脉冲时,
频宽：DC~20MHz/DC~40MHz/DC~50MHz	方可同步电视场和电视行)
交流耦合：小于10Hz (对于100KHz 8DIV频响-3dB)	外触发模式信号：
上升时间：约 17.5nS/约 8.75nS /约7nS	输入阻抗：约1M Ω /25pF
输入阻抗：约 1M Ω /25pF	最大输入电压：300V (DC+AC峰值) AC频率不大于1KHz
DC平衡移动：5mV~5V/DIV: ±0.5DIV	校正信号
线性：当波形在格子中心垂直移动时(2DIV)幅度变化<±0.1DIV	波形：方波
垂直模式：CH1 通道1; CH2通道2; DUAL: 通道1与通道2同时显示，	频率：约1KHz
任何扫描速度可选择交替或断续方式；	占空比：小于48:52
ADD: 通道1与通道2做代数相加	输出电压：2Vp-p±2%
断续重复频率：约250KHz	输出阻抗：约1K Ω
输入耦合：AC GND DC	CRT示波管
最大输入电压：300V 峰峰值 (AC: 频率≤1KHz)	型号：6英寸, 矩形, 内部刻度
共模抑制比：在50KHz正弦波时>50:1	荧光粉规格：P31
(设定CH1和CH2的灵敏度在相同的情况下)	加速极电压：约2kv (20MHz) 12kv (40MHz)
两通道之间的绝缘 (在5mV/DIV范围)：	有效屏面积：8×10DIV [1DIV=10mm (0.39in)]
>1000:1 50KHz; >30:1 15MHz / >30:1 35MHz / >30:1 45MHz	刻度：内部
CH2 INV BAL: 平衡点变化率≤1DIV (对应于刻度中心)	轨迹旋转：面板可调
频率读出	一般技术指标
显示方式：LED	电源：AC 220V±10% (标准), AC110V/220V±10% (可选)
显示位数：6位	50Hz/60Hz, 35VA最大值
显示精度：0.01%	尺寸：455mm×310mm×150mm 重量：约8kg